



85745285



### KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt

#### Technische Eigenschaften

##### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	quicklink
-----------------------------	-----------

##### Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Ja
------------------------	----

Radio Protokoll

KNX-Funk

#### Ausstattung

Anzahl Kanäle

1

#### Lieferumfang

Busankopplung inklusive

Ja

#### Ausstattung

Sommer-/Winterzeitumstellung

Ja

#### Funktionen

Astrozeitverschiebung

2 h

Batteriepufferung

8 h

Gangreserve in Jahren

0 y

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-5 - 45 °C

#### Werkstoff

Farbe

Anthrazit

#### Texte

Funktion

Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, Dimmen, 1-Tastensteuerung oben/unten, Priorität  
Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar  
Mit Tastensperre  
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und  
Nebenstellenbefehlen (Schaltsicherung)  
Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)

Schutz

Mit Demontageschutz

#### Kapazität

Anzahl Module

0

#### Abmessungen

Höhe

55,50 mm

Breite

55,50 mm

Tiefe

30,30 mm

#### Geeignet für

Berker S.x/B.x

#### Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja