



85745283



Orologio radio KNX quicklink Berker S.1/B.7 alu opaco, verniciato

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata quicklink

Connettività

Con sistema bus radio KNX Sì

Protocollo radio Radio KNX

Equipaggiamento

Numero di canali 1

Dotazione

Collegamento bus integrato Sì

Equipaggiamento

Commutazione estate/inverno Sì

Funzioni

Regolazione astronomica 2 h

Batteria di backup 8 h

Riserva di carica in anni 0 y

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Materiali

Colore Alluminio

Testo

Funzione Funzioni supplementari semplici: +6 scenari, regolazione luce, 1 comando pulsanti su/giù, priorità
Comportamento di trasmissione e/o di ricezione configurabile
Con blocco pulsanti
Funzione party, nessuna esecuzione di comandi automatici, radio e estensione (blocco comandi)
Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)

Protezione Con protezione antismontaggio

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Serie

Altezza 55,50 mm

Larghezza 55,50 mm

Profondità 30,30 mm

Adatto per

S.x/B.x

Sostenibilità

Conformità ROHS Sì