



85745283



KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker S.1/B.3/B.7, alulook

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	quicklink
--------------------------	-----------

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Ja
-----------------------	----

Radioprotocol	KNX-RF
---------------	--------

Samenstelling

Aantal kanalen	1
----------------	---

Leveringsomvang

Inclusief busaankoppelaar	Ja
---------------------------	----

Samenstelling

Omschakeling zomer-/wintertijd	Ja
--------------------------------	----

Functies

Astro-tijdverschuiving	2 h
------------------------	-----

Reservebatterij	8 h
-----------------	-----

Gangreserve in jaren	0 y
----------------------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Materiaal

Kleur	Aluminium
-------	-----------

Teksten

Functie	Extra functies Easy: +6 scènes, dimmen, 1 toetsbesturing omhoog/ omlaag, prioriteit Het zend- en/of ontvangstgedrag kan worden geconfigureerd Met toetsvergrendeling Partyfunctie, geen uitvoering van automatische, KNX RF- en bijpostcommando's (schakelbeveiliging) Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
---------	---

Beveiliging	Met demontagebeveiliging
-------------	--------------------------

Capaciteit

Aantal modules	0
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	55,50 mm
--------	----------

Breedte	55,50 mm
---------	----------

Diepte	30,30 mm
--------	----------

Geschikt voor

S.x/B.x	
---------	--

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----