



85745283



KNX RF časový spínač, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat

Technické vlastnosti

Nastavení

Podporovaný režim nastavení quicklink

Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX RF Ano

Rádiový protokol Rádio KNX

Vybavení

Počet kanálů 1

Přechod na letní/zimní čas Ano

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice Ano

Funkce

Časový posun Astro 2 h

Záložní baterie 8 h

Rezerva chodu v letech 0 y

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

Materiál

Barva Hliník

Texty

Funkce Easy doplňkové funkce: +6 scén, stmívání, ovládání 1 tlačítkem nahoru/dolů, priorita
Konfigurovatelné chování při přenosu anebo příjmu
Se zámkem na klíč
Funkce "party", neprovádění příkazů automaticky, rádiové a rozšiřující jednotky (ochrana spínače)
Funkce resetování (do továrního nastavení)
Ochrana S ochranou proti demontáži

Kapacita

Počet modulů 0

Rozměry

Výška 55,50 mm

Šířka 55,50 mm

Hloubka 30,30 mm

Vhodné pro

Berker S.x/B.x

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano