



85745177



Orologio radio KNX per veneziane quicklink Berker K.5 alu opaco, verniciato

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata quicklink

Connettività

Con sistema bus radio KNX Sì

Protocollo radio Radio KNX

Equipaggiamento

Numero di canali 2

Dotazione

Collegamento bus integrato Sì

Equipaggiamento

Commutazione estate/inverno Sì

Funzioni

Tempo di ciclo 2 min

Regolazione astronomica 2 h

Batteria di backup 8 h

Riserva di carica in anni 0 y

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Materiali

Colore Alluminio

Testo

Funzione Funzioni supplementari semplici: +6 scenari, 1 modalità di esercizio su/giù
Comportamento di trasmissione e/o di ricezione configurabile
Con blocco pulsanti
Funzione party, nessuna esecuzione di comandi automatici, radio e di derivazione (protezione di chiusura)
Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)

Protezione Con protezione antismontaggio

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Serie

Altezza 55 mm

Larghezza 70 mm

Profondità 30 mm

Adatto per

K.x

Sostenibilità

Conformità ROHS Sì