



85745173



Orologio radio KNX per veneziane quicklink K.5 acciaio inox opaco, verniciato

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata

quicklink

Connettività

Con sistema bus radio KNX

Si

Protocollo radio

Radio KNX

Equipaggiamento

Numero di canali

2

Dotazione

Collegamento bus integrato

Si

Equipaggiamento

Commutazione estate/inverno

Si

Funzioni

Tempo di ciclo

2 min

Regolazione astronomica

2 h

Batteria di backup

8 h

Riserva di carica in anni

0 y

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio

-5 - 45 °C

Testo

Funzione

Funzioni supplementari semplici: +6 scenari, 1 modalità di esercizio su/giù
Comportamento di trasmissione e/o di ricezione configurabile
Con blocco pulsanti
Funzione party, nessuna esecuzione di comandi automatici, radio e
di derivazione (protezione di chiusura)
Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)

Protezione

Con protezione antismontaggio

Numero di moduli

Numero di moduli

0

Serie

Altezza

55 mm

Larghezza

70 mm

Profondità

30 mm

Adatto per

BERKER K.x

Sostenibilità

Conformità ROHS

Si