



85745185



**AM Temp pers RF QL S/B, antracita**

**Características técnicas**

**Configuración**

Modo de configuración posible	quicklink
-------------------------------	-----------

**Conectividad**

Con sistema de bus KNX radio	Sí
------------------------------	----

Protocolo radio

KNX vía radio

**Equipo**

Número de canales	2
-------------------	---

Cambio en verano/invierno

Sí

**Entrega**

Conexión a bus incluida	Sí
-------------------------	----

**Funciones**

Tiempo de funcionamiento	2 min
--------------------------	-------

Cambio de tiempo astronómico	2 h
------------------------------	-----

Reserva de marcha	8 h
-------------------	-----

Reserva de marcha - años	0 y
--------------------------	-----

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

**Materiales**

Colour	Antracita
--------	-----------

**Texto**

Función	Funciones adicionales sencillas: +6 escenas, 1 modo de funcionamiento arriba / abajo
---------	--

El comportamiento a la transmisión y/o recepción puede configurarse

Con bloqueo

Función Party, no se ejecutan las órdenes de los modos automático, vía radio ni de las unidades complementarias (seguro de bloqueo)

Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)

Protección	Con protección para evitar el desmontaje
------------	--

**Capacidad**

Número de módulos	0
-------------------	---

**Dimensiones**

Altura	55,50 mm
--------	----------

Anchura	55,50 mm
---------	----------

Profundidad	30,30 mm
-------------	----------

**Características técnicas**

Berker S.x/B.x	
----------------	--

**Sostenibilidad**

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----