



85745183



## Tajmer za žaluzine, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat

### Tehničke karakteristike

#### Postavke

Podržani način konfiguracije quicklink

#### Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio Da

#### Oprema

Broj kanala 2

#### Opseg isporuke

Autobusna veza uključenaBus veza u kompletu Da

#### Oprema

Ljetno/zimsko računanje vremena Da

#### Funkcije

Vrijeme rada 2 min

Astro vremenski pomak 2 h

Rezervna baterija 8 h

Rezerve energije u godinama 0 y

#### Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

#### Materijali

Boja Aluminij

#### Tekst

Funkcija Easy dodatne funkcije: +6 scena,1 gore/dolje način rada  
Ponašanje prijenosa i/ili prijema koje se može konfigurirati  
Sa bravom  
Party funkcija, bez izvršavanja automatskih, radio i naredbi  
jedinice za proširenje (zaštita od blokiranja)  
Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)

Zaštita Sa zaštitom od demontaže

#### Kapacitet

Broj modula 0

#### Dimenzije

Visina 55,50 mm

Širina 55,50 mm

Dubina 30,30 mm

#### Pogodno za

Berker S.x/B.x

#### Održivost

Usklađeno sa RoHS Da