



85745182



**KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink S.1 weiß, glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Einstellungen**

Unterstützten Einstellmodus quicklink

**Konnektivität**

Mit Bussystem KNX-Funk Ja

Radio Protokoll KNX-Funk

**Ausstattung**

Anzahl Kanäle 2

**Lieferumfang**

Busankopplung inklusive Ja

**Ausstattung**

Sommer-/Winterzeitumstellung Ja

**Funktionen**

Laufzeit 2 min

Astrozeitverschiebung 2 h

Batteriepufferung 8 h

Gangreserve in Jahren 0 y

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

**Werkstoff**

Farbe Weiß

**Texte**

Funktion Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, 1 auf/ab-Betriebsmodus  
Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar  
Mit Tastensperre  
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und  
Nebenstellenbefehlen (Aussperricherung)  
Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)

Schutz Mit Demontageschutz

**Kapazität**

Anzahl Module 0

**Abmessungen**

Höhe 55,50 mm

Breite 55,50 mm

Tiefe 30,30 mm

**Geeignet für**

Berker S.x/B.x

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja