



85745182



KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, S.1, krémová lesk

Technické vlastnosti

Nastavení

Podporovaný režim nastavení quicklink

Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX RF Ano

Rádiový protokol Rádio KNX

Vybavení

Počet kanálů 2

Přechod na letní/zimní čas Ano

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice Ano

Funkce

Doba běhu 2 min

Časový posun Astro 2 h

Záložní baterie 8 h

Rezerva chodu v letech 0 y

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

Materiál

Barva Bílá

Texty

Funkce Easy doplňkové funkce: +6 scén, 1 provozní režim nahoru/dolů
Konfigurovatelné chování při přenosu anebo příjmu
Se zámekem na klíč
Funkce "party", neprovádění příkazů automatické, rádiové a rozšiřující jednotky (ochrana proti zablokování)
Funkce resetování (do továrního nastavení)

Ochrana S ochranou proti demontáži

Kapacita

Počet modulů 0

Rozměry

Výška 55,50 mm

Šířka 55,50 mm

Hloubka 30,30 mm

Vhodné pro

S.x/B.x

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano