



85745126



Q.x - progr. hor. est. KNX RF, antr

Características técnicas

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	quicklink
--------------------------------	-----------

Conectividade

Sistema bus RF KNX	Sim
--------------------	-----

Protocolo Radiofrequência	RF KNX
---------------------------	--------

Equipamento

Número de canais	2
------------------	---

Conteúdo fornecido

Ligação de bus incluída	Sim
-------------------------	-----

Equipamento

Mudança de verão/inverno	Sim
--------------------------	-----

Funções

Tempo de funcionamento	2 min
------------------------	-------

Mudança de horário Astro	2 h
--------------------------	-----

Reserva de energia	8 h
--------------------	-----

Reserva de marcha em anos	0 anos
---------------------------	--------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

Materiais

Cor	Antracite
-----	-----------

Textos

Função	Funções adicionais simples: +6 cenários, 1 modo de funcionamento para cima/baixo
--------	--

Comportamento de transmissão e/ou receção configurável

Com fechadura

Função de festa, sem execução de comandos automáticos, rádio e comando de extensão (proteção de bloqueio)

Função de reset (de acordo com definição de fábrica)

Proteção	Com proteção contra desmantelamento
----------	-------------------------------------

Capacidade

Número de módulos	0
-------------------	---

Dimensões

Altura	58,40 mm
--------	----------

Largura	58,40 mm
---------	----------

Profundidade	30 mm
--------------	-------

Adequado para

Berker Q.x