



85745126



Tajmer za žaluzine, KNX-Funk, sa displejem, quicklink, Q.1/Q.3, antracit pliš

Tehničke karakteristike

Postavke

Podržani način konfiguracije quicklink

Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio Da

Oprema

Broj kanala 2

Opseg isporuke

Autobusna veza uključenaBus veza u kompletu Da

Oprema

Ljetno/zimsko računanje vremena Da

Funkcije

Vrijeme rada 2 min

Astro vremenski pomak 2 h

Rezervna baterija 8 h

Rezerve energije u godinama 0 y

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

Materijali

Boja Antracit

Tekst

Funkcija Easy dodatne funkcije: +6 scena,1 gore/dolje način rada
Ponašanje prijenosa i/ili prijema koje se može konfigurirati
Sa bravom
Party funkcija, bez izvršavanja automatskih, radio i naredbi
jedinice za proširenje (zaštita od blokiranja)
Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)

Zaštita Sa zaštitom od demontaže

Kapacitet

Broj modula 0

Dimenzije

Visina 58,40 mm

Širina 58,40 mm

Dubina 30 mm

Pogodno za

Berker Q.x