



85745124



KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, Q.x, stříbrná sametová

Technické vlastnosti

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	quicklink
-----------------------------	-----------

Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX RF	Ano
Rádiový protokol	Rádio KNX

Vybavení

Počet kanálů	2
Přechod na letní/zimní čas	Ano

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice	Ano
---------------------------	-----

Funkce

Doba běhu	2 min
Časový posun Astro	2 h
Záložní baterie	8 h
Rezerva chodu v letech	0 y

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Materiál

Barva	Hliník
-------	--------

Texty

Funkce	Easy doplňkové funkce: +6 scén, 1 provozní režim nahoru/dolů Konfigurovatelné chování při přenosu anebo příjmu Se zámekem na klíč Funkce "party", neprovádění příkazů automatické, rádiové a rozšiřující jednotky (ochrana proti zablokování) Funkce resetování (do továrního nastavení)
--------	--

Ochrana	S ochranou proti demontáži
---------	----------------------------

Kapacita

Počet modulů	0
--------------	---

Rozměry

Výška	58,40 mm
Šířka	58,40 mm
Hloubka	30 mm

Vhodné pro

Q.x	
-----	--