



85745139



### KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink R.1/R.3 polarweiß, glänzend

#### Technische Eigenschaften

##### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	quicklink
-----------------------------	-----------

##### Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Ja
------------------------	----

Radio Protokoll

KNX-Funk

#### Ausstattung

Anzahl Kanäle

2

#### Lieferumfang

Busankopplung inklusive

Ja

#### Ausstattung

Sommer-/Winterzeitumstellung

Ja

#### Funktionen

Laufzeit

2 min

Astrozeitverschiebung

2 h

Batteriepufferung

8 h

Gangreserve in Jahren

0 y

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-5 - 45 °C

#### Werkstoff

Farbe

Polarweiß

#### Texte

Funktion

Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, 1 auf/ab-Betriebsmodus  
Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar  
Mit Tastensperre  
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und  
Nebenstellenbefehlen (Aussperrrsicherung)  
Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)

Schutz

Mit Demontageschutz

#### Kapazität

Anzahl Module

0

#### Abmessungen

Tiefe

30,50 mm

#### Geeignet für

Berker R.x

#### Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja