




85745139



KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk

Technické vlastnosti

Nastavení

Podporovaný režim nastavení quicklink

Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX RF Ano

Rádiový protokol Rádio KNX

Vybavení

Počet kanálů 2

Přechod na letní/zimní čas Ano

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice Ano

Funkce

Doba běhu 2 min

Časový posun Astro 2 h

Záložní baterie 8 h

Rezerva chodu v letech 0 y

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

Materiál

Barva Polární bílá

Texty

Funkce Easy doplňkové funkce: +6 scén, 1 provozní režim nahoru/dolů
Konfigurovatelné chování při přenosu anebo příjmu
Se zámekem na klíč
Funkce "party", neprovádění příkazů automatické, rádiové a rozšiřující jednotky (ochrana proti zablokování)
Funkce resetování (do továrního nastavení)

Ochrana S ochranou proti demontáži

Kapacita

Počet modulů 0

Rozměry

Hloubka 30,50 mm

Vhodné pro

Berker R.x

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano