



85745131



KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend

Technische Eigenschaften

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	quicklink
-----------------------------	-----------

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Ja
------------------------	----

Radio Protokoll

KNX-Funk

Ausstattung

Anzahl Kanäle	2
---------------	---

Lieferumfang

Busankopplung inklusive	Ja
-------------------------	----

Ausstattung

Sommer-/Winterzeitumstellung	Ja
------------------------------	----

Funktionen

Laufzeit	2 min
----------	-------

Astrozeitverschiebung	2 h
-----------------------	-----

Batteriepufferung	8 h
-------------------	-----

Gangreserve in Jahren	0 y
-----------------------	-----

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Werkstoff

Farbe	Schwarz
-------	---------

Texte

Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, 1 auf/ab-Betriebsmodus Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar Mit Tastensperre Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrrsicherung) Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
----------	--

Schutz	Mit Demontageschutz
--------	---------------------

Kapazität

Anzahl Module	0
---------------	---

Abmessungen

Tiefe	30,50 mm
-------	----------

Geeignet für

Berker R.x

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----