



EP582

## Serienfernschalter 1 Schließer + 1 Schließer 8V AC 16A 1PLE

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
Ruhestrom	5 mA
Strombelastbarkeit bei AC1	16 A

#### Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Kontakte	2

#### Spannung

Steuerspannung AC	8 - 8 V
Steuerspannung DC	0 - 0 V
Steuerspannung 1	8 - 8 V
Isolationsspannung U <sub>i</sub>	250 V
Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>	250 - 250 V

#### Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

#### Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1,20 W
Anzugsverbrauch	6 VA

#### Abmessungen

Höhe	83 mm
Breite	17,50 mm
Tiefe	56 mm

#### Beleuchtung

Max. Leuchtstofflampenlast	1200 VA
Max. Leuchtstofflampenlast parallelkompensiert	500 VA

#### Ausstattung

Anzahl Schließerkontakte	2
Anzahl Öffnerkontakte	0

### Abbildungen | Zeichnungen

