



EG103B

Programador digital 1 canal 7d s/ chave

Características técnicas

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Funções

Reserva de marcha em anos	5 anos
Com sincronização de rede	Não
Com sincronização de quartzo	Sim

Equipamento

Com programa de impulsos	Não
Número de canais	1

Ligações

Tipo de contactos	1x comutador
-------------------	--------------

Modo de configuração

Programa diário	Não
Programa semanal	Sim
Programa anual	Não

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 55 °C
------------------------------	------------

Ligações

Secção transversal de condutor flexível	1 - 6 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	1.5 - 10 mm ²

Dimensões

Altura	85 mm
Largura	36 mm
Profundidade	64 mm

Principais atributos elétricos

Intervalo mínimo entre 2 comandos temporizados	1 min
--	-------

Capacidade

Número de módulos	2
-------------------	---