



WUD84

Serien-Tastdimmer Einsatz universal, 2x315VA

Technische Eigenschaften

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 30 °C |
|--------------------|------------|

Anschluss

| | |
|---|---------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 1.5 - 2.5 mm ² |
|---|---------------------------|