



RER513X



**Aussenstation für ELCOM.HOME Set Video 1 Taste zur Aufputzmontage anthrazit**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|             |              |
|-------------|--------------|
| Abmessungen | 196 x 101 mm |
|-------------|--------------|

**Werkstoff**

|       |           |
|-------|-----------|
| Farbe | Anthrazit |
|-------|-----------|

**Installation, Montage**

|             |         |
|-------------|---------|
| Montage auf | Aufputz |
|-------------|---------|

**Werkstoff**

|            |      |
|------------|------|
| RAL Nummer | 7021 |
|------------|------|

|           |  |
|-----------|--|
| Werkstoff | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)<br>Polycarbonat (PC) |
|-----------|--|

|           |      |
|-----------|------|
| Glanzgrad | Matt |
|-----------|------|

**Abmessungen**

|      |        |
|------|--------|
| Höhe | 196 mm |
|------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 101 mm |
|--------|--------|

**Spannung**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Betriebsspannung | 24 - 24 V |
|------------------|-----------|

**Bedienelemente und Anzeigen**

|                  |   |
|------------------|---|
| Anzahl Ruftasten | 1 |
|------------------|---|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Ruftaster Schliesszeit | 3 s |
|------------------------|-----|

**Einsatzbedingungen**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -20 - 55 °C |
|--------------------|-------------|

**Texte**

|              |  |
|--------------|--|
| Beschriftung | Namensschildwechsel von vorne ohne Spezialwerkzeug |
|--------------|--|

|             |  |
|-------------|--|
| Beleuchtung | Langlebige, homogene weisse LED Ruftasten-Hinterleuchtung<br>LED Nachtbeleuchtung für Kamera |
|-------------|--|

|        |  |
|--------|--|
| Schutz | Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstossschutz |
|--------|--|

|            |  |
|------------|--|
| Montageart | Für senkrechte Montage<br>Bruchsichere, flächenbündige Ruftaster |
|------------|--|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|