



WL3022

Toma RTV, de paso, lumina, plata

Características técnicas

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje con abrazadera Conexión con tornillos
-----------------	--

Regulación

Pérdida de conexión a 860 MHz	10,80 dB
Pérdida de paso 860 MHz	1,10 dB

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente	Toma pasante
------------------------------------	--------------

Frecuencia

Ancho de banda de frecuencia	5 - 862 MHz
------------------------------	-------------

Equipo

Número de salidas	2
-------------------	---

Materiales

Material	Metal Plástico
Colour	Plata
Código RAL	9006

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí