



WL3023

**lumina - Tomada TV+FM passagem - preto**

**Características técnicas**

**Conectividade**

Tipo de montagem	Montagem de braçadeira Ligaçāo com parafuso
------------------	--

**Atenuação**

Atenuação de ligação a 860 MHz	10,80 dB
Perda de passagem 860 MHz	1,10 dB

**Ligações**

Tipo de conector/ficha	Tomada de passagem
------------------------	--------------------

**Frequência**

Largura de banda de frequência	5 - 862 MHz
--------------------------------	-------------

**Equipamento**

Número de saídas	2
------------------	---

**Materiais**

Material	Metal Plástico
Cor	Preto
Código RAL	9004

**Instalação / montagem**

Montagem	Encastrar
----------	-----------

**Sustentabilidade**

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim