



HXF003H

Relé de emisión para interruptores h1600, 100-120 V AC

Características técnicas

Potencia

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Consumo de arranque | 1,68 VA |
|---------------------|---------|

Seguridad

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Clase de protección de entrada (IP) | IP4X |
|-------------------------------------|------|

Tensión

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Tensión circuito de mando en AC       | 100 - 120 V |
| Tensión circuito de mando en DC       | 0 - 0 V     |
| Tensión asignada de empleo en alterna | 100 - 120 V |
| Tensión asignada de empleo en DC      | 0 - 0 V     |