



TE331



Indicador consumos eléctricos KNX

Características técnicas

Modo de configuração

Modo de configuração suportado

ETS
easy

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-5 - 45 °C

Arquitetura

Comunicação

KNX

Conectividade

Com sistema de bus Powernet

Não

Intensidade de corrente

Corrente máxima do circuito de medição

90 A