




HCW401AR



### Interruptor P630 4 Pólos 400A

#### Características técnicas

##### Corrente elétrica

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Corrente nominal                                              | 400 A |
| Corrente nominal de resistência de curta duração Icw IEC60947 | 5 kA  |

##### Arquitetura

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Número de polos          | 4     |
| Tipo de órgão de comando | Botão |

##### Tensão

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Tensão nominal de isolamento Ui               | 800 V  |
| Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp | 8000 V |

##### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

##### Funções

|      |             |
|------|-------------|
| Relé | Interruptor |
|------|-------------|

##### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |