



85648177



## KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker K.5, aluminium

### Technische eigenschappen

#### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Ja

#### Samenstelling

Aantal kanalen 4

Bedrijfscyclus zender 1 %

#### Aansluitmogelijkheden

Ontvanger categorie 2

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Materiaal

Kleur Aluminium

#### Teksten

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Functie Functies voor de toetsen boven/onder of links/rechts vrij te configureren als ontvanger voor de bediening van de aangesloten belasting en als zender voor afstandsbediening van bijvoorbeeld een jaloezie  
Het zend- en/of ontvangstgedrag kan worden geconfigureerd  
Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

#### Duurzaamheid

RoHS conform Ja