




16202025

### Bilanciere con serigrafia per suoneria Berker R.1/R.3 nero lucido

#### Caratteristiche tecniche

##### Architettura

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Elemento di controllo/comando | Levetta singola |
|-------------------------------|-----------------|

##### Materiali

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore                | Nero                    |
| Codice RAL            | 9005                    |
| finitura superficiale | Lucido                  |
| Materiale             | Materiale termoplastico |
| Trattamento           | Non trattato            |

##### Serie

|            |          |
|------------|----------|
| Altezza    | 57,80 mm |
| Larghezza  | 57,80 mm |
| Profondità | 20 mm    |

##### Connettività

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a morsetto |
|---------------------------------|----------------------|

##### Equipaggiamento

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Finestra di monitoraggio uscita/luce | No |
|--------------------------------------|----|

##### Accessori

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

##### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP44 |
| Resistenza agli urti IK                 | IK05 |

##### Testo

|                                    |                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Stampa                             | Con stampa simbolo suoneria                                               |
| Tipo di montaggio                  | Fissaggio con morsetto                                                    |
| Pulsante                           | Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo |
| Interruttore/pulsante a bilanciere | Per pulsanti a bilanciere<br>Per interruttore di commutazione/invertitore |

##### Adatto per

|     |  |
|-----|--|
| R.x |  |
|-----|--|

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Sì |
| Conformità REACH – SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |