



15771606

Tecla torn., 0 e ind. S/B antracita

Características técnicas

Arquitectura

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Elemento de control/operación | Tecla simple |
|-------------------------------|--------------|

Materiales

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Colour | Antracita |
| Código RAL | 7021 |
| Acabado de la superficie | Mate |
| Material | Termoplástico |
| Tratamiento | Sin tratamiento |

Dimensiones

| | |
|-------------|----------|
| Altura | 54,90 mm |
| Anchura | 55,70 mm |
| Profundidad | 22 mm |

Conectividad

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Tipo de montaje | Montaje con tornillos |
|-----------------|-----------------------|

Equipo

| | |
|------------------------------------|----|
| Ventana de control / salida de luz | Sí |
|------------------------------------|----|

Accesorios

| | |
|---------------------------|----|
| Tiene campo de etiquetado | No |
|---------------------------|----|

Seguridad

| | |
|---------------------------|------|
| Índice de protección IP | IP20 |
| Resistencia al impacto IK | IK05 |

Texto

| | |
|---------------------------------|--|
| Inscripción | Con inscripción «0» |
| Tipo de montaje | Para fijación atornillada |
| Iluminación | Para circuito iluminación y control |
| Funda | Con tapones de cierre para los tornillos |
| Pulsador/interruptor basculante | Para interruptores basculantes multipolo |

Características técnicas

| |
|----------------|
| Berker S.x/B.x |
|----------------|