



TXA023



KNX e/s Tygodniowy zegar sterujący z synchronizacją DCF77 przez antenę

Właściwości techniczne

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS easy
--------------------------------	-------------

Napięcie

Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V
-----------------------------	-----------

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Nie
---------------------------------	-----

Sprzęt

Liczba kanałów	2
Przełączanie na czas letni/zimowy	Tak

Dostarczane wyposażenie

Z połączeniem magistrali	Tak
--------------------------	-----

Funkcje

Zasilanie rezerwowe akumulatora	43830 h
Rezerwa mocy w latach	5 y

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - +45 °C
-------------------------	-------------

Materiały

Kolor	Jasnoszary
-------	------------

Dodatkowe informacje

Funkcja	Antena radiowa umożliwiająca odbiór sygnału DCF Funkcje, np. załączanie, ściemnianie, żaluzje, sceny świetlne, ogrzewania, tryby pracy, data, godzina
---------	--

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1.5 - 10 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1 - 6 mm ²

Wymiary

Wysokość	85 mm
Szerokość	36 mm
Głębokość	97 mm