



TX511

### Détecteur de présence KNX 360° semi-encasté ou saillie, régulateur de lumière

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Hauteur d'installation | 4 - 4 m |
|------------------------|---------|

##### Réglages

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Modes de configuration supportés | ETS<br>easy |
| Temporisation minimal            | 60 s        |

##### Fonctions

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Max. temporisation | 30 min |
|--------------------|--------|

##### Éléments fournis

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Raccordement bus incl. | Oui |
|------------------------|-----|

##### Détection

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Angle de détection horizontal | 360 - 360 |
|-------------------------------|-----------|

##### Matière

|          |   |
|----------|---|
| Matériau | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)<br>Polycarbonate (PC) |
|----------|---|