



HXF008H

**Relé de emisión para interruptores h1600, 110V DC**

**Características técnicas**

**Potencia**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Consumo de entrada | 1,44 VA |
|--------------------|---------|

**Seguridad**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Índice de protección IP | IP4X |
|-------------------------|------|

**Tensión**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Tensión circuito de mando en AC | 0 - 0 V |
|---------------------------------|---------|

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Tensión circuito de mando en CC | 110 - 110 V |
|---------------------------------|-------------|

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Tensión asignada de empleo en alterna | 0 - 0 V |
|---------------------------------------|---------|

|  |             |
|--|-------------|
| Tensión asignada de empleo en continua | 110 - 110 V |
|--|-------------|

**Sostenibilidad**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH - libre de SVHC | Sí |
|-----------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Conforme con RoHS | Sí |
|-------------------|----|