



85146171



KNX-Funk Taste 2fach quicklink K.5 bronze, lackiert

Technische Eigenschaften

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk

Ja

Ausstattung

Anzahl Kanäle

4

Lebenszyklus Transmitter

1 %

Konnektivität

Empfänger Kategorie

2

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-5 - 45 °C

Werkstoff

Farbe

Bronze

Texte

Funktion

Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, ein/aus-Betriebsmodus, 1-Tasten-
Steuerung nach oben/unten
Senden- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar
Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)

Schutz

Mit Demontageschutz