



85655271



## KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink K.5 bronze, lackiert

### Technische Eigenschaften

#### Spannung

|                  |         |
|------------------|---------|
| Betriebsspannung | 3 - 3 V |
|------------------|---------|

#### Ausstattung

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Anzahl Kanäle            | 2   |
| Lebenszyklus Transmitter | 1 % |

#### Konnektivität

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Radio Protokoll     | KNX-Funk |
| Empfänger Kategorie | 2        |

#### Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 45 °C |
|--------------------|------------|

#### Abmessungen

|            |       |
|------------|-------|
| Aufbauhöhe | 14 mm |
|------------|-------|

#### Werkstoff

|           |             |
|-----------|-------------|
| Farbe     | Bronze      |
| Werkstoff | Thermoplast |

#### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

#### Texte

|            |  |
|------------|--|
| Funktion   | Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, ein/aus-Betriebsmodus, 1-Tasten-Steuerung nach oben/unten<br>Resetfunktion (Auf Werkseinstellung) |
| Schutz     | Mit Demontageschutz  |
| Montageart | Für flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung   |