

Adaptador KNX y relé

Características técnicas

Corriente eléctrica

Número de circuitos de entrada

16

Conectividad

Con sistema de bus KNX radio

No

Equipo

Señal de tensión externa necesaria

Sí

Radiofrecuencia bidireccional

No

Instalación, montaje

Montaje en

Empotrado

Iluminación

LED de control

Sí

Seguridad

Índice de protección IP

IP20

Tensión

Tensión de entrada

8 - 30 V

Tipo de alimentación de tensión

CC

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC

Sí

Conforme con RoHS

Sí