



WUE62

Interruptor bipolar, 16A

Características técnicas

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Materiais

Código RAL	9006
Tratamento	Sem tratamento

Identificação

Sistema de montagem	Elemento básico
---------------------	-----------------

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem com garras Ligação com parafuso
------------------	---

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)	1
-------------------------	---

Dimensões

Dimensões	35 x 71 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	32 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Ligações

Tipo de contactos	2NA
-------------------	-----

Textos

Modo de comutação	2x interruptor de 1 polo
-------------------	--------------------------