



WUE63

Interruptor tripolar, 16A

Características técnicas

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Materiais

Código RAL	9006
------------	------

Tratamento

Tratamento	Sem tratamento
------------	----------------

Identificação

Sistema de montagem	Elemento básico
---------------------	-----------------

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem com garras Ligaçāo com parafuso
------------------	---

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)	1
-------------------------	---

Dimensões

Dimensões	35 x 71 mm
-----------	------------

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	32 mm
--	-------

índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Resistēcia ao impactos IK	IK05
---------------------------	------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Ligações

Tipo de contactos	3NA
-------------------	-----

Textos

Modo de comutação	3x interruptor de 1 polo
-------------------	--------------------------