


80141170



BP KNX Q.x/K.x Easy 1 tecla com BCU

Características técnicas

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Corrente elétrica

Consumo de corrente do bus transferência de dados 10 mA

Funções

Com controlador de temperatura ambiente Não

Dimensões

Profundidade da montagem 31 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 34 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade 42 mm

Equipamento

Número de pontos de comando 2

Controlos e indicadores

Com sinalizadores LED Sim

Materiais

Cor Cinzentos-claros

Código RAL 7035

Material Metal
Plástico

Ecrã

Com display Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Texto

Função Função para interrupção manual de funções
automáticas já ativadas

Proteção Com proteção contra desmantelamento

Temperatura Sensor de temperatura integrado com saída dos
valores medidos através do objeto

Sustentabilidade

Conformidade RoHs Sim