



TXA022



### Programador digital 2 canais 7d KNX

#### Características técnicas

##### Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy
--------------------------------	-------------

##### Tensão

Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V
--------------------------------	-----------

##### Conectividade

Sistema bus RF KNX	Não
--------------------	-----

##### Equipamento

Número de canais	2
------------------	---

##### Conteúdo fornecido

Ligação de bus incluída	Sim
-------------------------	-----

##### Equipamento

Mudança de verão/inverno	Sim
--------------------------	-----

##### Funções

Reserva de energia	43830 h
--------------------	---------

Reserva de marcha em anos	5 anos
---------------------------	--------

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - +45 °C
------------------------------	-------------

##### Materiais

Cor	Cinzento-claro
-----	----------------

##### Textos

Função	Funções como, p. ex., comutação, regulação da intensidade da luz, estores, cenários de iluminação, aquecimento, modos de funcionamento, data, hora
--------	--

##### Capacidade

Número de módulos	2
-------------------	---

##### Ligações

Secção transversal de condutor flexível	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

Secção transversal de condutor rígido	1 - 6 mm <sup>2</sup>
---------------------------------------	-----------------------

##### Dimensões

Altura	85 mm
--------	-------

Largura	36 mm
---------	-------

Profundidade	97 mm
--------------	-------