



HR551

Fehlerstromschutz-Relais 30mA -3A Typ B 1-Kanal

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Bemessungsfehlerstrom I _{dn}	30 mA
	100 mA
	300 mA
	500 mA
	1000 mA
	3000 mA

Ringkörper: Zulässige Überlastung	30 kA/100 ms
-----------------------------------	--------------

Ausstattung

Erforderliche Wandler für Fehlerstromschutz	Ja
---	----

Sicherheit

Fehlerstromtyp	B
----------------	---

Einstellungen

Differenzialschutzverzögerung	0,1 s
Einstellbare Zeitverzögerung	Ja

Abmessungen

Max. Länge der Verbindung zwischen Empfänger und Sender	25 m und 50 m Twisted-Pair-Kabel
---	----------------------------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja