



LF302M

**ΦΥΣΙΓΓΙ 10,3Χ38 2Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Ασφάλεια**

Χαρακτηριστικά ασφάλειας	aM
Μέγεθος ασφάλειας	10.3 x 38

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα	2 A
------------------	-----

**Ισχύς**

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I <sub>n</sub>	0,18 W
--	--------

**Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά**

Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος I <sub>cn</sub> AC σύμφωνα με το IEC 60898-1	120 kA
--	--------

**Τάση**

Τύπος τροφοδοσίας τάσης	AC
Ονομαστική τάση	500 - 500 V

**Αρχιτεκτονική**

Καμπύλη	C
---------	---

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι