



TR131A



## Medienkoppler, weiß, KNX

### Technische Eigenschaften

#### Spannung

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Betriebsspannung über Bus | 30 - 30 V |
|---------------------------|-----------|

#### Einstellungen

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Unterstützten Einstellmodus | ETS<br>easy<br>quicklink |
|-----------------------------|--------------------------|

#### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |
|--------------------------------|------|

#### Einsatzbedingungen

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | 0 - 45 °C |
|--------------------|-----------|

#### Anschluss

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Anschluss-/Steckertyp Bussystem | Anschlussklemme |
| Anschluss-/Steckertyp           | Taster/Schalter |

#### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|