



TR131A



Accoppiatore Prodotti Radio KNX Con Prodotti Filari KNX Anche Per Ets - Bianco

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus

30 - 30 V

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata

ETS
easy
quicklink

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)

IP30

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio

0 - 45 °C

Connessione

Tipo di collegamento sistema bus

Morsetto di raccordo

Tipo di connettore

Interruttore a pulsante

Sostenibilità

Conformità ROHS

Si