



TR131A



Acoplador de media RF KNX branco

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento do bus	30 - 30 V
--------------------------------	-----------

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy quicklink
--------------------------------	--------------------------

Segurança

Índice de proteção IP	IP30
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	0 - 45 °C
------------------------------	-----------

Conexão

Tipo de conector	Terminal de ligação
Tipo de conector/ficha	Botão de pressão/interruptor

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----