




TRE720



### Funk AP Kit Bewegungsmelder Batterie + AP Ausgang 10A, quicklink

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

Montagehöhe	4 - 4 m
-------------	---------

##### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy
Minimale Einschaltzeit	30 s

#### Funktionen

Maximale Einschaltzeit	15 min
------------------------	--------

#### Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Ja
------------------------	----

#### Lieferumfang

Busankopplung inklusive	Ja
-------------------------	----

#### Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

#### Erfassung

Erfassungswinkel horizontal	220 - 220
-----------------------------	-----------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

#### Werkstoff

Werkstoff	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Polycarbonat (PC)
-----------	--

#### Texte

Funktion	Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste Mit Tastensperre Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
----------	---