



TRE221



KNX-RF rolluik/jaloezieactor IP55 opbouw, wit quicklink

Technische karakteristieken

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF	Ja
-----------------------	----

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Materiaal

Kleur	Wit
-------	-----

Uitrusting

Met schakelaar voor manuele bediening	Nee
---------------------------------------	-----

Elektrische Stroom

Nominale stroom	10 A
Max. schakelstroom	10 A

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
---------------------	-------------

Capaciteit

Aantal modules	0
----------------	---

Teksten

Functie Enkele eenvoudige extra functies : +6 scènes De herhaalfunctie kan worden geactiveerd om het RF-bereik te vergroten Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)	
---	--

Aansluitwijze	Met schroefliftklemmen
---------------	------------------------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----