



TXB692F



**Actuador bin 2 canais 6A+2E encastr KNX**

**Características técnicas**

**Modo de configuração**

Modo de configuração suportado	ETS easy
--------------------------------	-------------

**Conetividade**

Sistema bus RF KNX	Não
--------------------	-----

**Instalação, montagem**

Montagem	Encastrar
----------	-----------

**Equipamento**

Com comando manual	Sim
--------------------	-----

**Materiais**

Cor	Cinzento-claro
-----	----------------

**Corrente elétrica**

Corrente nominal	6 A
Corrente máx. de comutação	6 A

**Tensão**

Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V
--------------------------------	-----------

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

**Conexão**

Secção transversal de condutor flexível	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor rígido	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

**Capacidade**

Número de módulos	0
-------------------	---

**Texto**

Função	Com funções de segurança, p. ex., para vento, chuva, alarme Funções de entrada binária: Comutação, regulação da intensidade da luz, estore, codificador, cenário, prioridade, operação temporizada, placa inferior Com função de posicionamento para estado de estore e posição das lâminas
--------	---

Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
-----------------	---------------------------

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----