



TR351A



IP30

Concentrateur d'entrées radio unidirectionnelles blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service par bus	21 - 32 V
Type de tension d'alimentation	DC

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS quicklink
----------------------------------	------------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP30
---------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C
------------------------	-----------

Raccordement

Type de connexion / prise au système Bus	Borne de raccordement
Type de connexion / prise	Bouton-poussoir/interrupteur

Textes

Fonction	Augmentation du nombre de connexions possibles entre KNX TP et KNX radio Regroupement des entrées ayant le même mode de fonctionnement
----------	---