



WK001



**Interrupteur va-et-vient Kallysta**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur Encastré

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Finition Mat

Matériau Polycarbonate (PC)

Traitement Non traité

**Identification**

Élément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme

**Connectivité**

Type de montage Fixation par griffe  
borne à vis

**Dimensions**

Dimensions 70 x 73 mm

Profondeur de montage 40 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK IK07

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Raccordement**

Type de contacts 2 voies

**Textes**

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Bouton poussoir No