



85365100

rilevatore movimento radio KNX 220° a parete KNX radio/quicklink Bianco pol opac

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza di montaggio consigliata	2,50 - 2,50 m
----------------------------------	---------------

Impostazioni

Ciclo di lavoro minimo	1 s
------------------------	-----

Funzioni

Ciclo di lavoro massimo	180 min
-------------------------	---------

Connettività

Con sistema bus radio KNX	Si
---------------------------	----

Dotazione

Collegamento bus integrato	Si
----------------------------	----

Illuminazione

Soglia di luminosità regolabile	5 - 1000 lx
---------------------------------	-------------

Rilevazione

Angolo di rilevamento	220 - 220
Angolo di rilevamento orizzontale	0 - 220

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-20 - 55 °C
-------------------------	-------------

Materiali

Materiale	Plastica
-----------	----------

Testo

Funzione	Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
Tipo di montaggio	Per montaggio a muro e a soffitto, montaggio angolare con adattatore