



LVZMS360-600

Ampèremètre 360/5A 2.5VA pour Transformateur de courant 600A, enfichable

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique

| | |
|------------------------|----------|
| Tension d'alimentation | 230 V AC |
|------------------------|----------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Dimensions

| | |
|---------|-------|
| Hauteur | 72 mm |
|---------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Largeur | 72 mm |
|---------|-------|

| | |
|------------|-------|
| Profondeur | 44 mm |
|------------|-------|

Durabilité

| | |
|------------------|-----|
| Conformité REACH | Oui |
|------------------|-----|

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|